HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA SF90 – FACE ID

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT	DIỄN GIẢI TIẾNG VIỆT
I. MENU KŶ THUẬT	•
Sau khi lắp đặt hoàn tất , ta Reset khóa bằng cách nhấn giữ nút 2	
nút OPEN và CLOSE trong 5s -> Bấm # xác nhân . Tiếp theo ,vào	
menu kỹ thuật của khóa đổi chiều quay khóa cho đúng như sau :	
888#	
1.Door Direction (1. L turn/ 2.R turn)	1.Đổi chiều quay motor(L/R)
2.Motor Torque (1.Low / 2.Mid / 3.Hi)	2.Chỉnh lực kéo Motor
3.Reverse time (1.200ms/2.400ms/3.600ms/4.800ms)	3.Thời gian xoay nhả chốt
4.Aging Test	4. Test motor hoat đông
Lênh : *#123456#3-4-3 (Body detect 0-1-2)	chế đô tư động quét Face ID (Otắt-1 gần- 2 xa)
II- CÀI ĐĂT ADMIN BAN ĐẦU (chưa cài đặt thì mã admin tam là	Thêm VT : nhấn 7-8 lần
123456. sau khi cài Admin mới thì mã này sẽ bị xóa bỏ	MK : nhập mk -> bấm # -> lặp lại lần nữa
Khóa sau khi Reset là khóa mới. tao mã Admin mới (6 –12 số) bấm :	TT : táp thẻ lên mặt khóa 1 lần
*# -> 123456#-> 1-1-1-2.Enroll password ->nhâp(6 số) -> # -> nhâp	Thêm Face ID : nhìn thẳng – quay trái – phải
1 lần nữa	– nhìn thẳng– nhìn xuống
III – SỬ DUNG MENU CÀI ĐĂT CỦA KHÓA	
Sau khi có Admin (chỉ giới han 10 Admin) . Bấm :	
* # Admin #	
1 – User Manage	1 – Quản Lý Người Dùng
1. Create User	1. Tao Người Dùng
1.Adminstrator User	1.Người Dùng Quản Lý
1.Enroll FaceID	1.Tao FaceID
2. Enroll Password	2. Tao Password
3. Enroll Card	3. Tao Thể
4. Enroll Vein ID	4. Tao Tĩnh machID
2.Normal User	2.Người Dùng Thường
1.Enroll FaceID	1.Tao FaceID
2. Enroll Password	2. Tao Password
3. Enroll Card	3. Tao Thể
4. Enroll Vein ID	4. Tao Tĩnh machID
3. Guest User	3. Khách
1.Enroll FaceID	1.Tao FaceID
2 Enroll Password	2. Tao Password
3.Enroll Card	3. Tạo Thẻ
4.Enroll Vein ID	4. Tao Tĩnh machID
4. Coerce User	4. Người dùng ép buộc
1. Enroll Password	1. Tạo Password
2. Enroll Card	2. Tạo Thẻ
3. Enroll Vein ID	3. Tạo Tĩnh mạchID
2 . Edit User	2 . Chỉnh sửa Người Dùng
3 . Delete User	3 . Xóa Người Dùng
2 – Remote Manage	2 – Quản Lý Hoạt động từ xa
1 . Create Phone	1. Tạo Phone
1.WiFi	1.WiFi
2. Access Point	2. Điểm truy cập
2 . Delete Phone	2 . Xóa Phone
3. Create Remote	3. Tao Remote
4. Delete Remote	4. Xóa Remote
3 – System setting	3 – Cài Đặt Hệ Thống
1. Time Setting	1. Cài Đặt thời gian
2. Language and Volume Setting	2. Ngôn Ngữ và Âm Lượng
3. UnLock Setting	3. Cài Đặt chế đô mở Khóa
1. Single Verify	1. Xác thực đơn
2.Multiple Verify	2.Xác Thực Kép

3.Disable Verify	3.Tắt Xác thực	
4. Anti-Pry	4. Chống tò mò	
4. Lock Setting	5. Cài đặt chế độ khóa	
1.Unlock Time (2/3/4/5/6/7/8/9)	1.Thời gian khóa lại(2/3/4/5/6/7/8/9)	
2.Auto Unlock (0/5/10/15/20/25/30)	Tự động chạy chốt khóa	
3.Body Detect (0/1/2)	(0/5/10/15/20/25/30)	
4.Stranger Setting (1.Capture/2.Alarm)	3.Tắt /mở tự động quét Face(0/1/2)	
	4.Cài đặt người lạ(1.chụp/2.báo động)	
4 – System Query	4 – System Query	
1. Record Manage	1. Record Manage	
2. Storage Info	2. Storage Info	
3 .Version Info	3 .Version Info	
4. Factory reset	4. Factory reset	
IV _ KẾT NỐI APP (XHOME)		
1- Tải App và đăng ký bằng Email		
2- Trên Khóa Bấm * # Admin # -> 2 – 1 - 1 (Wifi		
3- Kết nối điện thoại với mạng Wifi 2,4G (mạng 5G không hoạt động), vào app XHOME -> thiết bị -> Bấm vào + ->		
Thêm thiết bị -> Khóa Thông Minh-> Tham gia WiFi bằng QR -> Khai báo mạng Wifi(2.4G) -> tiếp theo -> Xuất		
hiện mã QR -> Đưa mã QR trên Điện thoại đến trước Camera của khóa khoảng 20cm (Chú ý nhìn vào màn hình		
phía sau của khóa để cân chỉnh hình ảnh QR cho chính xác -> Khóa sẽ báo kết nối thành công		
Khi bấm chuông khóa sẽ gọi về điện thoại , ta có thể đàm thoại và mở khóa từ xa (nhấn vào hình chìa khóa để mở		
khóa		
3 . Trong app XHOME , phần cài đặt chức năng có chế độ tiết kiệm năng lượng ,điều chỉnh thay đổi nếu muốn thời lượng pin lâu hơn.		