

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA V10– FACE ID

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT	DIỄN GIẢI TIẾNG VIỆT
<p>I. MENU KỸ THUẬT Sau khi lắp đặt hoàn tất , ta Reset khóa bằng cách nhấn giữ nút 2 nút OPEN và CLOSE trong 10s -> Bấm # xác nhận . Tiếp theo ,nhấn nút OPEN kiểm tra chiều quay của khóa , nếu ngược thì vào menu kỹ thuật của khóa để điều chỉnh chiều quay khóa cho đúng như sau : 888#</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dir Switch(1. Left / 2.Right) 2.Strength Set (low/mid/high) 3.Tongue Rotate(100ms – 990ms) 4. Extended Set 	
<p>II- CÀI ĐẶT ADMIN BAN ĐẦU (chưa cài đặt thì mã admin tạm là 123456, sau khi cài Admin mới thì mã này sẽ bị xóa bỏ Khóa sau khi Reset là khóa mới, tạo mã Admin mới(6 –12 số)bấm : *# -> 123456#-> khóa nhắc nhập PW mới ->nhập(6 số) -> # -> nhập 1 lần nữa</p>	<p>Thêm VT : nhấn 8 lần MK : nhập mk -> bấm # -> lặp lại lần nữa TT : tấp thẻ lên mặt khóa 1 lần Thêm Face ID : nhìn thẳng - quay phải - quay trái – nhìn xuống - nhìn lên</p>
<p>III – SỬ DỤNG MENU CÀI ĐẶT CỦA KHÓA Sau khi có Admin (chỉ giới hạn 10 Admin) , Bấm : * # Admin #</p> <p>1 – User Setup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Admin Setup <ol style="list-style-type: none"> 1. Add Admin <ol style="list-style-type: none"> 1 Finger 2. Card 3. PassWord 2. Delete Admin 2 . Normal Setup <ol style="list-style-type: none"> 1. Add Normal <ol style="list-style-type: none"> 1 Finger 2. Card 3. PassWord 4. Face 2. Delete Normal <ol style="list-style-type: none"> 1 . Delete by ID 2. Delete by Type 3. Dual verify (on/off) 3 . Network Users <ol style="list-style-type: none"> 1. Config Net 2. Delete Net 4 . Query Users <p>2 – System Setup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . General Setup <ol style="list-style-type: none"> 1.Time & Date 2.Volume Setup 2 . Function Setup <ol style="list-style-type: none"> 1 Anti Tamper 2. Human Sensor <ol style="list-style-type: none"> 1. Distance (near/mid/far/off) 2. Voice (on/off) 3. Snapped (on/off) 3 Unlock Delay 4.Tongue Dwell 3 . Query Records 	<p>1 – Cài đặt người dùng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Cài đặt Admin <ol style="list-style-type: none"> 1. Thêm Admin <ol style="list-style-type: none"> 1 Vân tay 2. thẻ từ 3. mật khẩu 2. Xóa Admin 2. Cài đặt User <ol style="list-style-type: none"> 1. Thêm user <ol style="list-style-type: none"> 1 Vân tay 2. thẻ từ 3. mật khẩu 4. khuôn mặt 2. Xóa user <ol style="list-style-type: none"> 1 . Xóa theo ID 2. Xóa theo kiểu 3. Xác thực kép (on/off) 3 . Cài đặt mạng <ol style="list-style-type: none"> 1. Cấu hình mạng 2. Xóa mạng 4 . Truy vấn người dùng <p>2 – Cài đặt hệ thống</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Cài đặt chung <ol style="list-style-type: none"> 1.Giờ & ngày 2.Cài đặt âm lượng 2 . Function Setup <ol style="list-style-type: none"> 1 Chống phá hoại 2. Phát hiện cơ thể <ol style="list-style-type: none"> 1. Khoảng cách(gần/vừa /xa/Tắt) 2. giọng nói (on/off) 3. Chụp ảnh (on/off) 3 thời gian khóa trẻ 4.thời gian nhả chốt 3 . Truy vấn lịch sử

<p>4 . Factory Reset</p> <p>3 – Lock setup (enter 888# to logging)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dir Switch(1. Left / 2.Right) 2.Strength Set (low/mid/high) 3.Tongue Rotate(100ms – 990ms) 4. Extended Set <ol style="list-style-type: none"> 1 Lock type <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinary 2 . Electronic 2. Demo mode 3. Version info 4. Other <ol style="list-style-type: none"> 1. screen 	<p>4 . Reset khóa</p> <p>3 – Cài đặt thông số khóa (bấm 888# vào menu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Công tắc hướng mở cửa 2.cài đặt vận tốc (thấp/vừa /cao) 3.thời gian xoay chốt (100ms – 990ms) 4. Cài đặt mở rộng <ol style="list-style-type: none"> 1 Kiểu khóa <ol style="list-style-type: none"> 1. Thân khóa thường 2 . Thân khóa điện tử 2. Chế độ demo 3. Thông tin Version 4. Khác <ol style="list-style-type: none"> 1. Màn hình (lật ngược)
<p>IV _ KẾT NỐI APP (Tuya)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Tải App và đăng ký bằng Email 2- Kết nối điện thoại với mạng Wifi 2,4G (mạng 5G không hoạt động), bật Bluetooth, Vị trí -> vào app Tuya -> Bấm vào Add Device để app tự động dò tìm khóa 3- Trên khóa vào menu bằng cách bấm : <p>*# Admin # -1- 3-1 (Config Net) -> chờ khóa kết nối thành công- .</p> <ol style="list-style-type: none"> 4- Khi đã kết nối bấm chuông khóa sẽ báo về điện thoại , ta có thể đàm thoại 2 chiều mở khóa từ xa 	